

## FRITZ!Box-Konfiguration bei Anpassung der Bandbreite

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie die FRITZ!Box 7490 oder 7590 für unterschiedliche Tarife bzw. Bandbreiten (z. B. FTTH 300) konfigurieren.

### Schritt 1:

Starten Sie Ihren Internet-Browser (z. B. Google Chrome) und tippen Sie in die Adresszeile:  
**fritz.box bzw. 192.168.178.1**

### Schritt 2:

Melden Sie sich nun mit Ihrem Kennwort für die FRITZ!Box an, das Sie zur Erstkonfiguration vergeben haben. Beim Modell 7590 steht das ursprüngliche Kennwort auf der Rückseite des Geräts. Hinweis: Stiegeler IT kennt Ihr Passwort nicht.

### Schritt 3:

Stellen Sie die *Erweiterte Ansicht* über das Menü rechts oben mit den 3 Punkten ein. Klicken Sie nun im Menü links auf *Internet* und anschließend auf *Zugangsdaten*.

### Schritt 4:

**Verbindungseinstellungen:** In die Felder **Downstream** und **Upstream** werden die neuen Werte eingetragen. Diese lauten je nach Tarif wie folgt:

	Downstream in mbit/s	Upstream in mbit/s
<b>FTTH 100 – oder niedriger</b> 100 MBit/s Download, 40 MBit/s Upload (o. niedriger)	100	40
<b>FTTH 300</b> 300 MBit/s Download, 120 MBit/s Upload	300	120
<b>FTTH 400</b> 400 MBit/s Download, 160 MBit/s Upload	400	160

Klicken Sie abschließend auf *Übernehmen*.

Sie haben einen Router mit einem älteren Firmwarestand als 07.10? Dann müssen die Werte in der Einheit „kbit/s“ wie folgt eingetragen werden:

	Downstream in kbit/s	Upstream in kbit/s
<b>FTTH 100 – oder niedriger</b> 100 MBit/s Download, 40 MBit/s Upload (o. niedriger)	102400	40960
<b>FTTH 300</b> 300 MBit/s Download, 120 MBit/s Upload	307200	122880
<b>FTTH 400</b> 400 MBit/s Download, 160 MBit/s Upload	409600	163840

*Wir empfehlen Ihnen in diesem Fall dringend, ein Firmwareupdate durchzuführen. Gehen Sie hierfür in der Benutzeroberfläche auf „Assistenten“. Starten Sie danach den Assistenten „Update“ bzw. „Firmware aktualisieren“.*

**Schritt 5:**

Klicken Sie im Navigationsmenü auf *Heimnetz* und anschließend auf *Heimnetzübersicht*.

Klicken Sie auf den Tab *Netzwerkeinstellungen*.

Falls noch nicht geschehen, stellen Sie nun **alle** LAN-Ports um, an denen ein Gerät angeschlossen ist, indem Sie auf die Kreise unter *Power Mode – 1Gbit/s* klicken. Wählen Sie anschließend *Übernehmen*, um die Einstellungen zu speichern.

Bei Fragen oder Problemen können Sie sich gerne an unseren technischen Support wenden. Diesen erreichen Sie unter 07673/888 99-24 oder unter [support@stiegeler.com](mailto:support@stiegeler.com).