

FRITZ!Box-Konfiguration bei Anpassung der Bandbreite

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie die FRITZ!Box 7490 oder 7590 für unterschiedliche Tarife bzw. Bandbreiten (z. B. FTTH 300) konfigurieren.

Schritt 1:

Starten Sie Ihren Internet-Browser (z. B. Google Chrome) und tippen Sie in die Adresszeile:
fritz.box bzw. 192.168.178.1

Schritt 2:

Melden Sie sich nun mit Ihrem Kennwort für die FRITZ!Box an, das Sie zur Erstkonfiguration vergeben haben. Beim Modell 7590 steht das ursprüngliche Kennwort auf der Rückseite des Geräts. Hinweis: Stiegeler kennt Ihr Passwort nicht.

Schritt 3:

Stellen Sie die *Erweiterte Ansicht* über das Menü rechts oben mit den 3 Punkten ein. Klicken Sie nun im Menü links auf *Internet* und anschließend auf *Zugangsdaten*.

Schritt 4:

Verbindungseinstellungen: In die Felder **Downstream** und **Upstream** werden die neuen Werte eingetragen. Diese lauten je nach Tarif wie folgt:

	Downstream in mbit/s	Upstream in mbit/s
FTTH 100 – oder niedriger 100 MBit/s Download, 40 MBit/s Upload (o. niedriger)	100	40
FTTH 300 300 MBit/s Download, 120 MBit/s Upload	300	120
FTTH 400 400 MBit/s Download, 160 MBit/s Upload	400	160

Klicken Sie abschließend auf *Übernehmen*.

Sie haben einen Router mit einem älteren Firmwarestand als 07.10? Dann müssen die Werte in der Einheit „kbit/s“ wie folgt eingetragen werden:

	Downstream in kbit/s	Upstream in kbit/s
FTTH 100 – oder niedriger 100 MBit/s Download, 40 MBit/s Upload (o. niedriger)	102400	40960
FTTH 300 300 MBit/s Download, 120 MBit/s Upload	307200	122880
FTTH 400 400 MBit/s Download, 160 MBit/s Upload	409600	163840

Wir empfehlen Ihnen in diesem Fall dringend, ein Firmwareupdate durchzuführen. Gehen Sie hierfür in der Benutzeroberfläche auf „Assistenten“. Starten Sie danach den Assistenten „Update“ bzw. „Firmware aktualisieren“.

Schritt 5:

Klicken Sie im Navigationsmenü auf *Heimnetz* und anschließend auf *Heimnetzübersicht*.

Klicken Sie auf den Tab *Netzwerkeinstellungen*.

Falls noch nicht geschehen, stellen Sie nun **alle** LAN-Ports um, an denen ein Gerät angeschlossen ist, indem Sie auf die Kreise unter *Power Mode - 1Gbit/s* klicken. Wählen Sie anschließend *Übernehmen*, um die Einstellungen zu speichern.

Bei Fragen oder Problemen können Sie sich gerne an unseren technischen Support wenden. Diesen erreichen Sie unter **07673 888 99-24** oder unter **support@stiegeler.com**.