

Datenblatt Sagemcom DIW362

Videoprozessor und Erinnerungen

- BCM72604 Schnitt B (8500 DMIPS)
- MPEG-2, MPEG-4, H.264, HEVC, VP9, HDR10
- Flash: 4 GB eMMC
- RAM: 2 GB DDR3

Gehäuse

- Standby-Taste
- 1x DC-In (12 V)
- 2x LEDs (1 grün, 1 zweifarbig rot / grün)

Lokale Konnektivität

- 1x HDMI 2.0b
- 1x RJ45 (Fast Ethernet)
- 1x USB 2.0 500mA
- 1x IR-Empfänger
- Bluetooth 4.2 mit BLE
- 802.11 n / ac 2,4 GHz / 5 GHz 2x2 Antennen Dualband wählbar

Einschließlich Zubehör

- HDMI-Kabel (1,8 m)
- Ethernet-Kabel Cat5e (1,5 m)
- Fernbedienung (Infrarot & Bluetooth)
- Netzteil (1A, 12V)